

# Souffleur LXT

## DUB184Z

18 V Li-Ion - Produit seul

**Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants**

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Léger, seulement 3,1 kg. Moteur BL. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 18 000 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13,0 m <sup>3</sup> /min
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	93,3 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	86,6 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,7 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	825 x 160 x 285 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Trois réglages du volume de soufflerie.

**Code EAN 0088381887670**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6

Sangle



183P96-3

Buse avant principale

183P97-1

Ensemble de buse d'extension



183P98-9

Buse plate



191L13-5

Adaptateur de buse



783202-0

Clé hexagonale



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

166094-6

Sangle



183P96-3

Buse avant principale

191B21-6

ADAPTATEUR DE BUSE



197888-8

Buse d'extension



197889-6

Buse plate



456957-7

Embout d'extension



456958-5

Buse plate



783202-0

Clé hexagonale

