

# Radio de chantier LXT / 230 V

## DMR116

Batterie / 230 V - Empreinte spéciale - Produit seul

Une radio avec 2 haut-parleurs Stéréo pour haute qualité de son.

Compatible avec les batteries 18V LXT et type G (empreinte spéciale). Jusqu'à 37 heures d'autonomie. Construction étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant cinq minutes. Compatible avec les batteries 18V LXT et type G (empreinte spéciale). Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	14,4 / 18 V
Tension LXT	✓
Plage de fréquences am	522 - 1710 kHz
Plage de fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2.0 AH	12 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	24 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	31 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	37 h
Source d'alimentaion	DC12V 1200mA SE00000679
Classe de protection internationale (IP)	64
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,4 - 4,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 163 x 431 mm
Utilisation continue de 14,4 V / 3.0 AH Batterie	14 h

### AVANTAGES PRODUITS

- Entrée auxiliaire
- Conception compacte et légère
- Poignée de transport pour faciliter le transport

Code EAN 0088381750608

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000078

Adaptateur secteur pour radios de

